

Energía estable, ingeniería que perdura.

CONDENSADORES 3F PARA CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA DE 220V 60hz.

Código	Referencia	Descripción	Potencia (kVAr)	Voltaje (Vac)	Corriente (A)	Capacinta (µF)
310280	3TC22025-H	Condensador 3F 2.5Kvar 220v 60Hz	2,5	220	6,6	137
310287	3TC22050-H	Condensador 3F 5Kvar 220V 60Hz	5	220	13,1	274
310267	3TC22075-H	Condensador 3F 7.5Kvar 220V 60Hz	7,5	220	19,7	411
310271	3TC22100-H	Condensador 3F 10Kvar 220V 60Hz	10	220	26,2	548
310272	3TC22125-H	Condensador 3F 12.5Kvar 220V 60Hz	12,5	220	32,8	685,4
310273	3TC22150-H	Condensador 3F 15Kvar 220V 60Hz	15	220	39,4	822,5

CONDENSADORES 3F PARA CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA DE 480V 60hz.

Código	Referencia	Descripción	Potencia (kVAr)	Voltaje (Vac)	Corriente (A)	Capacinta (µF)
310275	3TC48050-H	Condensador 3F 5Kvar 480V 60Hz	5	480	6	57,6
310276	3TC48100-H	Condensador 3F 10Kvar 480V 60Hz	10	480	12	115,2
310281	3TC48150-H	Condensador 3F 15Kvar 480V 60Hz	15	480	18	172,8
310321	3TC48200-H	Condensador 3F 20Kvar 480V 60Hz	20	480	24,1	230,4
310324	3TC48250-H	Condensador 3F 25Kvar 480V 60Hz	25	480	30	288

CONDENSADORES 3F PARA CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA DE 525V 60hz.

Código	Referencia	Descripción	Potencia (kVAr)	Voltaje (Vac)	Corriente (A)	Capacinta (µF)
310395	3TC525150-H	Condensador 3F 15kvar 525v 60Hz	15	525	16,5	144,4
310396	3TC525200-H	Condensador 3F 20kvar 525v 60Hz	20	525	22	192,6
310397	3TC525250-H	Condensador 3F 25kvar 525v 60Hz	25	525	27,5	240,7



INDUSTRIAL CAPACITOR

Power Factor
Correction Capacitor

UN 220Vac QN 6.6A
Cn=137.1µF -5%~+10% F
-25~55°C 3/8kV Dry type
Connection: Δ NON-PCB
Overpressure disconnector protection

CE # [Symbol] [Symbol] [Symbol] [Symbol]

Manufacture No. Batch No.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Espere 5 minutos luego de desconectar el suministro eléctrico antes de manipular.
No cumplir con estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves o daños en el equipo.

Industrial Capacitor Co., Ltd.